

ハートビ°ア春江照明設備仕様書(小ホール)

平成27年5月現在

<名 称>	<仕 様>
主幹配電盤	受電容量 一相600Aで三相まで
調光基盤	演出用2KW×88回路 客席用2KW×12回路
照明操作卓 (TOLSTR3 TypeF)	プリセットフェーダー×50本×3段 クロスフェーダー 1組 段マスター 3本 タッチスイッチ(+,-切り替えあり) サブマスターフェーダー 20本×10ページ×6バンク タッチスイッチ(+,-切り替えあり) キュー、エフェクト(チェイス)再生 記憶CUE(シーン)数 1000CUE エフェクト(チェイス) 最大100ステップ°×50パターン USBメモリー(JASC II)
ボォーダァライト	200Wハロケン×63灯 4色配線 フィルター72,78入り コンセントC型20A×8ヶ 切り替えスイッチ付き DMX-OUT,C型20A(直)上下1口づつ
第1,2サスペンション	C型20A×24ヶ付 12回路 DMX-OUT,C型20A(直)上下1口づつ
フロントサイト°スポット	C型20A×6ヶ 3回路 常設ライト 1Kツが6台ずつ
シーリングライトスポット	C型20A×16ヶ 12回路 常設ライト 1Kツが20台 DMX-OUT,C型20A(直)上下1口づつ
ピンスポット	クセノン700W 2台
アッハ°ホリゾントライト	200Wハロケン×63灯 4色配線 常設フィルター(#71,#72,#63,#22) 予備で#78,#67あり(190mm×225mm) DMX-OUT,C型20A(直)上下1口づつ

<p>ロア-ホリゾントライト</p>	<p>200Wハロゲン×9灯 7台あり 4色配線          常設フィルター(73,59,22,40)          フィルターサイズは6インチサイズ(約185mm×185mm)</p>
<p>フロアコンセント          (位置は別紙参照) (小ホールは全てC型20A)</p>	<p>上、下 FP1~6          前 FP1, 2 F1~4          上、下奥 WP1, 2          ロア-ホリゾント用上手 4回路, 下手 4回路          上、下直 2回路ずつ          舞台袖上手、下手 DMX-OUT, C型60A(直) 各1面          舞台袖下手、舞台上手奥          DMX-IN, OUT, C型20A(直) 各1面          舞台奥上手、下手          DMX-OUT, C型20A(直) × 2口 各1面          ※直は上下コネク</p>

FN:仕様(小)